

INSTRUKCJA MONTAŻU



LAMELE ŚCIENNE

LAMELLI

MARDOM
DECOR

KROK 1

Przygotuj narzędzia niezbędne do montażu:

- a) miarka, ołówek, poziomica
- b) klej Mardom Fix Pro lub Mardom MAX*
- c) narzędzie do cięcia (piła ręczna / ukośnica elektryczna / wyrzynarka)

* Klej Mardom MAX cechuje się ekstremalną siłą wiązania, dlatego rekomendujemy go w przypadku niestandardowych lub problematycznych powierzchni.

KROK 2

Przygotuj ścianę do klejenia. Powierzchnia powinna być odkurzona i odtłuszczona. W przypadku uszkodzonej ściany z odchodzącą farbą, należy ją wcześniej zagruntować.

KROK 3

Ułóż lamele na podłodze i sprawdź, czy ich całkowita szerokość (wraz z ewentualnymi zakończeniami) pasuje do szerokości ściany, którą dysponujesz.

Jeśli przestrzeń, którą dysponujesz jest większa niż szerokość lameli, możesz dołożyć dodatkową lamelę lub zakończenie, poszerzając w ten sposób konstrukcję o kolejne centymetry.

Jeśli przestrzeń, którą dysponujesz jest mniejsza niż szerokość lameli, możesz odjąć lamelę lub zrezygnować z zakończenia, zyskując w ten sposób brakujące centymetry.

KROK 4

Zmierz wysokość ściany i oceń, czy długość lameli jest odpowiednia.

Jeśli lamele są za długie, możesz przyciąć je przy użyciu dowolnego narzędzia (piły ręcznej / ukośnicy elektrycznej / wyrzynarki).

Jeśli lamele są za krótkie, dotnij brakujący fragment z innego panela i przyklej, tworząc przedłużenie.

KROK 5

Przy pomocy poziomicy wyznacz pion na ścianie i narysuj linię ołówkiem.

KROK 6

Nałóż klej na tylną stronę lameli. Klej nakładaj paskami - najlepiej w kilku miejscach. Przyłóż lamelę do ściany i przytrzymaj kilka sekund (w przypadku kleju Mardom Max) lub kilkanaście (w przypadku kleju Mardom Fix Pro).

Jeśli zaczynasz klejenie od zakończenia lameli, zalecamy rozpoczęcie od zakończenia prawego.

KROK 7

W przypadku stosowania dedykowanych listew przypodłogowych, najpierw przyklejamy listwę, a następnie lamele. Lamele przyklejamy dosuwając je ściśle do listwy.

KOLEKCJA STRETTO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	41,3
4 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	53,1
5 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	65
6 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	76,8
7 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	88,6
8 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	100,4
9 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	112,2
10 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	124

KOLEKCJA STRETTO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele (bez zakończeń)	35,9
4 lamele (bez zakończeń)	47,7
5 lameli (bez zakończeń)	59,5
6 lameli (bez zakończeń)	71,3
7 lameli (bez zakończeń)	83,1
8 lameli (bez zakończeń)	94,9
9 lameli (bez zakończeń)	106,7
10 lameli (bez zakończeń)	118,5

KOLEKCJA MEDIO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	42,6
4 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	54,6
5 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	66,6
6 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	78,6
7 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	90,6
8 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	102,6
9 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	114,6
10 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	126,6

KOLEKCJA MEDIO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele (bez zakończeń)	36,4
4 lamele (bez zakończeń)	48,4
5 lameli (bez zakończeń)	60,4
6 lameli (bez zakończeń)	72,4
7 lameli (bez zakończeń)	84,4
8 lameli (bez zakończeń)	96,4
9 lameli (bez zakończeń)	108,4
10 lameli (bez zakończeń)	120,4

KOLEKCJA LARGO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	42,6
4 lamele + zakończenie lewe + zakończenie prawe	53,8
5 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	65,2
6 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	76,5
7 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	87,8
8 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	99,1
9 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	110,4
10 lameli + zakończenie lewe + zakończenie prawe	121,7

KOLEKCJA LARGO

KONFIGURACJA LAMELI	SZEROKOŚĆ (CM)
3 lamele (bez zakończeń)	34,5
4 lamele (bez zakończeń)	45,8
5 lameli (bez zakończeń)	57,1
6 lameli (bez zakończeń)	68,4
7 lameli (bez zakończeń)	79,7
8 lameli (bez zakończeń)	91
9 lameli (bez zakończeń)	102,3
10 lameli (bez zakończeń)	113,6

LAMELLI

MARDOM
DECOR

MARDOM DECOR

RATAJSKA 11A • 91-231 ŁÓDŹ • POLSKA

T. +48 728 369 525

MARDOMDECOR@MARDOM-SP.PL

WWW.MARDOMDECOR.COM

BĄDŹMY W KONTAKCIE



MARDOM DECOR